



ISDN/Telefonie – Y-Adapter

Produktinformationen




Produktbeschreibung

- Übergangsstecker zur Aufteilung von Telefonie-Diensten
- Adapterschemata: d, e, m

Gemeinsame Merkmale

- 2-fach

Schemata



Produktabbildungen (Beispiele)



Y-Adapter
RJ45f-2xRJ45f/s, kabellos



Y-Adapter
RJ45m-2xRJ45f/s, kabellos



Y-Adapter
TT83m/s-2xRJ45s



Y-Adapter
RJ45m/s-2xRJ45f

Bestelltabelle

Schema	Stecker [Stk]		Buchse [Stk]		Kabellos	Farbe	Artikel-Nr.	E-No.
	RJ45	TT83	RJ45					
d	1	–	2	–	–	grau	STP-11 015	977 800 019
	–	–	3	–	✓	grau	STP-11 035	977 800 229
	–	–	3	–	✓	schwarz	STP-11 055	977 820 019
e	1	–	2	–	✓	grau	STP-11 036	977 800 239
m	–	1	2	–	–	grau	STP-11 025-1	977 800 119

